

Cihazın Kullanım Ömrü 3 yıldır.

Firma-Merkez Servis İletişim Bilgisi

Adres: Bakır ve Piriççiler Sanayi Sitesi
KARANFİL SOK. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
Fax : 0212 6930224
Web : E-mail : info@goldmaster.com.tr



MADE IN PRC

LÜTFEN GARANTİ BELGESİ ÜZERİNDE BULUNAN EKİ ON(10) GÜN İÇERİSİNDE
BELİRTİLEN İLETİŞİM ADRESİNE POSTALAYIN, YA DA FAX VEYA E-MAIL
YOLUYLA BİZE ULAŞTIRIN.

Fax: 0212 693 02 24 - email: www.goldmaster.com.tr info@goldmaster.com.tr

GoldMaster

RM-6991 OTO HOPARLÖR



Kullanma Kılavuzu

www.goldmaster.com.tr

Teknik Özellikler:

Frekans:45-20kHz

Hassasiyet: 89 dB/W/M

Maksimum power: 900W (PMOP)

Ses bobini: 25mm

58mm Mylar konik tweeter ve

2*18mm Piezo tweeter

Spefications:

Frequency:45-20kHz

Sensivity: 89 dB/W/M7

Max power: 900W (PMOP)

Ses bobini: 25mm

58mm Mylar DOME TWEETER AND

2*18mm Piezo TWEETER